


Tablica Rozdzielcza TR-RG2



Przewód zasilający  
YLYzo 5x6 0,6/1kV

Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6	Obw. 7	Obw. 8	Obw. 9	Obw. 10
YDY zo 3x1,5	YDY zo 3x1,5	YDY zo 3x2,5	YDY zo 3x2,5	YDY zo 3x2,5	YDY zo 3x2,5	YDY zo 5x2,5	YDY zo 3x1,5	YDY zo 3x2,5	YDY 2x1,5
Przew. 1,0kW	Przew. 1,0kW	Przew. 0,5kW	Przew. 0,5kW	Przew. 1,0kW	Przew. 1,0kW	Przew. 6,0kW	Przew. 0,5kW	Przew. 2,0kW	Przew. 0,1kW
Obwód oświetlenia podłogowego	Obwód oświetlenia zewnętrzznego	Obwód zasilający sterownik piecy CO nr 1	Obwód zasilający sterownik piecy CO nr 2	Obwód zasil. ster. obiegów grzewczych i ciepłej wody	Obwód zasil. instalacji uzdatniania wody	Obwód zasil. instalacji bojlera	Obwód grzaco 24V	Obwód zasil. grzaco 1 i 2	Obwód zasil. grzaco CO - czujnik poz. wody

**P<sub>z</sub>=11,5 kW**  
**k<sub>g</sub>=0,7**  
**P<sub>o</sub>=8,1 kW**  
**I<sub>s</sub>=12,0A**

**Rozdzielnia natynkowa**  
**XL3 400 IP 55**  
**firmy Legrand**

**PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Łucjan Holecki**  
47-400 Racibórz, Głowińskiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170

**BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO**  
**W PIETROWICACH WIELKICH**

**inwestor :** **GMIŃA PIETROWICE WIELKIE**  
Urząd Gminy, 47-480 Pietrowice Wlk., ul. Szkolna 5

**lokalizacja :** Pietrowice wlk., ul. 1-go Maja, nr dz. 843/3

**główny projektant :** mgr inż. arch. Łucjan Holecki nr upr. 214/70 podpis :

**temat:** Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.

**autor** mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27/02

**sprawdzający** Temat rysunku: Schemat rozdzielni TR-RG2.

**data :** Racibórz, grudzień 2008

**nr zlec. :** 3410/12/08

**nr rys. :** E - 14

TN-CS